

myGEKKO Viewer



Tutorial

Installation und Verwendung des myGEKKO Viewer

Version 1.0

05.12.2018

Softwareversion: ab V4795

Art. Nr. MRK.TUT.TOL.0001



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
05.12.18	1.0	Marc Grass	Ab V4795	Erstellung Tutorial

Inhaltsverzeichnis

Änderungen.....	2
1. Installation.....	4
2. Individuelle Einstellungen	5
2.1 Zugangspasswort speichern	5
2.2 Alarmpopup aktivieren	5
2.3 Alle Funktionen nutzen	5

1. Installation

Im Downloadbereich der myGEKKO Website unter Software Updates finden Sie den Viewer, dazu müssen Sie eingeloggt sein und einen myGEKKO registriert haben.

Wichtig: Bei Ihrem myGEKKO unter Einstellungen → Netzwerkeinstellungen → myGEKKO Security muss der Viewer Zugang freigeschaltet sein.
Der Zugriff auf den myGEKKO mit dem Viewer ist nur im lokalen Netzwerk möglich.

Führen Sie die Setup-Anwendung aus und folgen Sie den Anweisungen.
Sobald der Viewer installiert wurde, finden Sie auf Ihrem Desktop eine Verknüpfung zum Viewer.
Durch einen Rechtsklick auf die Viewer Verknüpfung erscheint ein Untermenü, dort können Sie auf Eigenschaften klicken. Wählen Sie hier das Register „Verknüpfung“ aus.

Ziel Link:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:IP-Adresse myGEKKO:5001  
SCREEN:Screen WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000
```

```
IP-Adresse myGEKKO: 192.168.2.25  
Screen WxH: 800x600
```

Bsp.:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:192.168.2.25:5001  
SCREEN:800x600,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000
```

Anschließend übernehmen Sie die Einstellungen und bestätigen die Einstellungen mit ok.
Nun können Sie den Viewer mit einem Doppelklick öffnen und können auf der Oberfläche des myGEKKO programmieren und Funktionen steuern.

Wichtig: Vor GEKKO, SCREEN und LIC muss ein Leerzeichen sein, sonst darf kein Leerzeichen vorkommen (bei den folgenden Befehlen auch darauf achten)

Bei mehreren Viewern:

Wenn Sie sich auf einen weiteren myGEKKO verbinden möchten, so können Sie die Verknüpfung einfach kopieren und in den Eigenschaften die IP Adresse ändern. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit die Viewer mit einem Titel anzuzeigen:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:IP-Adresse myGEKKO:5001  
SCREEN:Screen WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 TITLE:Name des myGEKKO
```

```
IP-Adresse myGEKKO: 192.168.2.25  
Screen WxH: 800x600  
TITLE: Wohnung (optional, sinnvoll bei mehreren myGEKKO Viewern)
```

Bsp.:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:192.168.2.25:5001  
SCREEN:800x600,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 TITLE:Wohnung
```

2. Individuelle Einstellungen

2.1 Zugangspasswort speichern

Wenn Sie das Passwort des Benutzers, Verwalters oder Konfigurators hinterlegen wollen um sich nicht mehr zusätzlich anmelden zu müssen gehen Sie wie folgt vor:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:IP-Adresse myGEKKO:5001  
SCREEN:Screen WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 USER:Passwort
```

IP-Adresse myGEKKO: 192.168.2.25

Screen WxH: 800x600

Passwort: www (hier das entsprechende Passwort eintragen)

Bsp.:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:192.168.2.25:5001  
SCREEN:800x600,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 USER:www
```

2.2 Alarmpopup aktivieren

Wenn Sie den Viewer gestartet haben und dieser minimiert wurde, dann wird mit dieser Funktion bei einem Alarm der Viewer automatisch im Vordergrund angezeigt und das Alarmpopup erscheint.

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:IP-Adresse myGEKKO:5001  
SCREEN:Screen WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 ALARMPOPUP:TRUE
```

IP-Adresse myGEKKO: 192.168.2.25

Screen WxH: 800x600

ALARMPOPUP:TRUE (dieser Befehl muss eingegeben werden)

Bsp.:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:192.168.2.25:5001  
SCREEN:800x600,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 ALARMPOPUP:TRUE
```

2.3 Alle Funktionen nutzen

Durch Einfügen der Befehle hintereinander können alle Befehle genutzt werden.

Bsp.:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:192.168.2.25:5001  
SCREEN:800x600,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 TITLE:Wohnung USER:www  
ALARMPOPUP:TRUE
```

Wichtig: Vor GEKKO, SCREEN, LIC, TITLE, USER und ALARMPOPUP muss ein Leerzeichen sein, sonst darf kein Leerzeichen vorkommen.

mit Hilfe diese Linkes, kann man den Cache beim lokalen Viewer löschen:

```
C:\Users\fmalfertheiner\AppData\Local\Temp\myGekko
```

myGEKKO ist ein Produkt, gewachsen aus langjähriger Erfahrung und Entwicklung in Europa – mit Partnern in Ihrer Nähe.



Italien



Deutschland



Schweiz



Österreich

www.my-gekko.com



A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between Italy, Switzerland and Germany

